

BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

Artikelnummer : OE 5052



Artikelbezeichnung BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

Barcode 3700461494314

Mehr Produkt Mobil und leistungsstark

Merkmale Merkmale:

- Spitzstrom (HPCA): 2540A (12V) / 1270A (24V).
- Startstrom (CA): 1580A (12V) / 790A (24V).
- Kaltstartstrom (CCA): 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V).
- Kapazität: 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V).
- Kabel: 50mm², L.165cm
- eingebaute Zigarettenanzünderbuchse
- Ladezeit: 4-8h
- Voltmeter digitale Ladeanzeige
- Batterie: AGM
- Gewicht: 29kg
- Abmessungen: 410x280x550mm

Dauer der Garantie 2 Jahre

Spannung 12-24V

Gewicht 29 kg

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC

Videos Auf einen Blick

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[REEMPLACEMENT DU FUSIBLE D'UN BOOSTER 12 V](#)



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)