Booster 12-24V 6200A/3100A

Referencia : OE 5052



nombre de artículo	Booster 12-24V 6200A/3100A
Código de barras	3700461494314
Más producto	Móvil y potente
Caracteristicas	Caracteristicas: - corriente máxima (HPCA): 2540 A (12 V) / 1270 A (24 V) - corriente de arranque (CA): 1580 A (12 V) / 790 A (24 V) - corriente de arranque en frío (CCA): 1040-1100 A (12 V) / 520-550 A (24 V) - capacidad: 2 × 33 Ah (12 V) / 33 Ah (24 V) - cables: 50 mm², longitud 165 cm - toma de mechero integrada - tiempo de carga: 4-8 h - voltímetro digital con indicador de carga - batería: AGM - peso: 29 kg - dimensiones: 410 x 280 x 550 mm
Periodo de garantía	2 años
Tensión	12-24V
Peso del producto (kg)	29 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



REMPLACEMENT DU FUSIBLE D'UN BOOSTER 12 V

***Public price Exl. Tax : 1.490 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)