

BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

Référence : OE 5052



Libellé article	BOOSTER 12-24V 6200A/3100A
Code barre	3700461494314
Plus produit	Mobile et Puissant
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- courant de pointe (HPCA) : 2540A (12V) / 1270A (24V)- courant de démarrage (CA) : 1580A (12V) / 790A (24V)- courant de démarrage à froid (CCA) : 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V)- capacité : 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V)- câbles : 50mm², L.165cm- prise allume cigare intégrée- temps de charge : 4-8h- voltmètre indicateur de charge digital- batterie : AGM- poids : 29kg- dimensions : 410x280x550mm
Durée de garantie	2 ans
Tension	12-24V
Poids du produit	29 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)

**Procédure de
Garantie**

**Videos Coup de
pouce**

DIAGNOSTIC

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[REEMPLACEMENT DU FUSIBLE D'UN BOOSTER 12 V](#)

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)