Stroomtang 1000 A

Referentie : OE 5020



Tekst van het artikel Stroomtang 1000 A

Streepjescode 3700461451423

Inleiding Met deze stroomtang kunt u stromen tot 1000 A veilig meten zonder direct contact met de geleiders. Het is het ideale diagnose-instrument voor het controleren van start- en laadcircuits en het hoge stroomverbruik van voertuigen.

Tekst De OE 5020-stroomtang is ontworpen voor veeleisende technici en biedt een nauwkeurige en onmiddellijke aflezing van de stroomsterkte zonder de werking van het geteste circuit te onderbreken. Dankzij de brede bekopening kunnen kabels met een grote doorsnede, zoals die van accu's of dynamo's, gemakkelijk worden vastgeklemd. Deze zeer veelzijdige tang combineert de functies van een klassieke multimeter (spanning, weerstand, continuïteit) met de kracht van een hoge stroommeting. Zijn robuustheid en bescherming tegen overbelasting garanderen intensief gebruik in de werkplaats, terwijl de gebruiker veilig kan werken aan krachtige elektrische systemen.

Kenmerken Kenmerken:
- stroomtest
- ampèremeter-test
- diodetest
- continuïteitstest
- gegevensopslag
- IEC-61010 CAT II met overbelastingsbeveiliging
- digitaal LCD-scherm met 3 cijfers van 16 mm
- automatische schaalverdeling

- geleverd met batterij en netsnoer
- opening van de klemmen: 55 mm
- gelijkspanning: 600 V ± (0,5% + 5)
- wisselspanning: 600 V ± (1% + 5)
- gelijkstroom: 200/1000 A ± (2,5% + 5)
- wisselstroom: 200/1000 A ±(2,5 % + 5)
- weerstand: 200 ohm ±(1,2 % + 5)
- frequentie: 2 kHz ±(2 % + 5)
- voeding: 9 V x 1

Garantietermijn	2 jaar
Overige	Werkt op batterijen
Kabellengte	1 m
Lengte	250 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	46 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



***Verkoopprijs excl. btw : € 149**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)